

# Akumulatorska bušilica-čekić



## DHR263RF2

Napon akumulatora:	18 + 18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 1.250min <sup>-1</sup>
Broj udaraca:	0 - 4.700min <sup>-1</sup>
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	32mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	26mm
Prihvata alata za:	SDS-PLUS
Broj položaja dlijeta :	40
Snaga pojedinog udarca:	2,5 J
Buka: zvučni tlak:	95,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	103,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	17,6m/s <sup>2</sup>
Vibracije: rad dlijetom:	14,3m/s <sup>2</sup>
Vibracije: bušenje metala:	3,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,8m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	350 x 116 x 232mm
Masa:	5,1kg
Punjač :	DC18RC
Akumulator:	2 x BL1830B
:	Plastični kofer



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Mehanička spojka
- Poboľšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

